

MEMO D'UTILISATION

Postes numériques

Dialog 3213



MD evolution		
Menu	•	»
Transfert	•	Renvoi
L8	•	
L7	•	
L6	•	
L5	•	
L4	•	
L3	•	
L2	•	
L1	•	

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
»
«
-
■
Nom

MEMO D'UTILISATION

PROGRAMMATION DE VOTRE POSTE

	MARCHE A SUIVRE	ANNULATION
Rappel de rendez-vous	7 1 + HHMM (4 chiffres HHMM : Heure/Minutes du rendez-vous)	7 1 + 9
Enregistrement de touches Répertoire	Menu + >> + "REPERT" + appui sur <input type="radio"/> à enregistrer + n° à enregistrer + "VALIDER" + <input type="radio"/> C	Menu + >> + "REPERT" + appui sur <input type="radio"/> à modifier + "EFFACER" + "VALIDER" + <input type="radio"/> C
Modification du mot de passe	7 9 + ancien mot de passe + nouveau mot de passe	
Verrouillage du poste	Menu + "VERROU"	Menu + "VERROU" + mot de passe
Mise en veille dans un groupement	Menu + "GROUPE"	Menu + "GROUPE"
Activation du pilotage	Menu + "PILOTAGE"	Menu + "PILOTAGE"
Réglage de la sonnerie (mélodie et volume) et du volume du haut-parleur	Menu + "SONNER+HP"	
Modification du mode annonce vocale (par défaut bidirectionnelle)	Menu + >> + "ANNONCE" + "MODIFIER" + <input type="radio"/> C	

MEMO D'UTILISATION

FACILITÉS DES POSTES OPÉRATEURS

Activation du PO	<input type="radio"/> Menu + "PILOTAGE"
Désactivation du PO/ programmation du poste de nuit supplémentaire	<input type="radio"/> Menu + "PILOTAGE" + n° du poste de nuit suppl. + <input type="radio"/> C ou "VALIDER" ou "MODIFIER" ou "SANS PN"
Outrepassement d'un renvoi de "Ne pas déranger"	"OUTREPASS"
Renvoi du n° de l'installation	<input type="radio"/> Menu + "RENOI" + >> + "INSTALL" + n° extérieur (sans 0)
Désactivation du renvoi de l'installation	<input type="radio"/> Menu + "RENOI" + >> + "AN_INSTALL"
Renvoi d'appels pour un tiers	<input type="radio"/> Menu + "RENOI" + >> + "RV TIERS" + n° du poste à renvoyer + type de renvoi que vous voulez activer + n° de renvoi + votre mot de passe
Programmation de la date et de l'heure	<input type="radio"/> Menu + <input type="radio"/> >> + "SYSTEME" + votre mot de passe + "DATE" + chiffres + "VALIDER"
Programmation des numéros abrégés	<input type="radio"/> Menu + <input type="radio"/> >> + "SYSTEME" + votre mot de passe + "N° ABREGÉ" + n° de la liste + code abrégé + n° entier + "VALIDER"
Initialisation du mot de passe d'un usager (remise à la valeur 1234)	<input type="radio"/> Menu + <input type="radio"/> >> + "SYSTEME" + votre mot de passe + <input type="radio"/> >> + "MOT_PASSE" + n° du poste + "VALIDER"
Utilisation des fonctions spécifiques MD30 Hôtel	Cf mémo d'utilisation Pupitre Hôtelier

Ericsson S.A.
1, rue Nicolas Appert
92297 Châtenay-Malabry Cedex
Tél : + 33 (0) 1 40 83 75 00
Fax : + 33 (0) 1 40 83 76 76
www.ericsson.fr

8500046

Document non contractuel. Imp. Frazier Paris

MEMO D'UTILISATION

UTILISER LE GUIDE INTÉGRÉ

○ Menu + ○ >>
+ ○ >> "PREFIXES"

TERMINER UNE COMMUNICATION OU ANNULER UNE OPÉRATION EN COURS

○ C

UTILISER LES MODES MAINS-LIBRES ET ÉCOUTE AMPLIFIÉE

Appeler en mains-libres

Numérotez sans 

Répondre en mains-libres

Sélectionnez ○ Lx qui clignote

Passer en mode mains-libres

○  + 

Activer/désactiver l'écoute amplifiée

○ 

Activer/désactiver le secret

○ ∅

APPELER

Par le nom (à partir du satellite)

○ Nom + composez la 1^{re} lettre
du nom + sélectionnez la touche associée
lorsque le nom apparaît sur l'écran

La standardiste

9

A l'extérieur

0 + n° de votre correspondant

Un n° abrégé

2 + n° abrégé

Rappel du dernier n° extérieur composé

"BIS"

Un n° programmé sur touche répertoire ou satellite

○ correspondant à la personne
que vous voulez appeler

**Avec protection contre
intrusion ou bip** ○ >> + "PROTEGER"
+ n° de votre correspondant

**Signature ou
substitution** ○ >> + "SUBSTITUT"
+ n° de votre poste + mot de passe
+ ○ C + n° de votre correspondant

Rappel automatique "RAPPEL" + 

**Intrusion/offre en tiers
(sur poste de votre corres-
pondant en communication)** "OFFRE"

**Annonce vocale
(sur poste de votre corres-
pondant au repos)** "ANNONCE"

**Annonce vocale vers
groupe de diffusion** Composez le n° du groupe de diffusion
ciblé

RÉPONDRE AUX APPELS

Interception d'appels "INTERCEPTION" + n° du poste
qui sonne

Interception de groupe "INTERCEPTION" + "GROUPE"

**Interception de
la sonnerie générale** "INTERCEPTION" + "GENERALE"

Ouverture d'un portier ○ >> + "GACHE"

EN COURS DE COMMUNICATION

**Modification
du volume d'écoute** ○ - ou ○ +

**Lecture
des informations
sur un nouvel appel** ○ Menu + ○ Lx clignotante

**Mise en garde
d'un correspondant** ○ Lx allumée

**Réponse
à un nouvel appel** ○ Lx clignotante

**Va-et-vient entre
2 communications** ○ Lx clignotante

Conférence Appel d'un deuxième correspondant
+ "CONFER"

**Transfert d'un appel
à un autre poste** Composez le n° du poste + ○ transfert

Partage d'appel "PARCAGE" + code à 2 chiffres
au choix + ○ C

**Reprise de partage
sur n'importe
quel poste** "REPRISE" + code à 2 chiffres choisi

MESSAGERIE

**Envoi d'un message
sur un poste
qui ne répond pas** ○ >> + "MSG + FIN"
+ "SELECTION" ou "SUIVANT"
+ compléter le message + "VALIDER"

**Lecture du fichier
des appelants** "APPELANTS"

RENOI DES APPELS

Activation d'un renvoi temporaire

MARCHE A SUIVRE ANNULATION

○ Menu
+ "RENOI"
+ choix du type
de renvoi
+ n° de renvoi
+ "VALIDER"

○ Renvoi

Renvoi à partir d'un autre poste

○ Menu
+ "RENOI"
+ "RV TIERS"
+ n° de votre poste
+ choix du type de renvoi
+ n° de renvoi
+ mot de passe

○ Renvoi
(à partir de votre poste)

Programmation d'un renvoi fixe

○ Menu
+ ○ >>
+ "RV FIXE"
+ choix du type
de renvoi
+ n° de renvoi
+ "VALIDER"

Programmer
un autre
renvoi fixe

Activation du renvoi fixe

○ Renvoi

○ Renvoi

A
B

C
D

E
F

G
H

I
J

K
L

M
N

O
P

Q
R

S
T

U
V

W
X

Y
Z

»
«

-

■

Nom

MD 

Menu • »

Transfert • Renvoi

L8 •

L7 •

L6 •

L5 •

L4 •

L3 •

L2 •

L1 •